

Paralisação da Ordem de Fabricação (CCPMBO110)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

São pré-requisitos para a execução desse programa:

[Aba Paralisação \(CCPMBO101TAB4\)](#)

[Cadastro do Motivo de Parada \(CCPGA035\)](#)

[Cadastro de Linha de Produção \(CCPGA070\)](#)

[Cadastro de Máquina e Equipamento \(CCMNG010\)](#)

Acesso

Módulo: Industrial - PPCP - Padrão

Grupo: Ordem de Fabricação - OF

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem informar paralisações para o lançamento de baixa da OF. As paralisações são lançamentos de paradas ocorridas durante a produção.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Ordem de Fabricação	Exibe o código da ordem de fabricação.
Lote	Exibe o lote da OF.
Produto	Exibe o código e a descrição do produto.
Sequência Operacional	Exibe o código e a descrição da sequência operacional.
Data Início OF/Hora Início OF	Informar a hora de início e término da paralisação do lançamento da OF.
Data Término OF /Hora Término OF	Exibem a hora de início e término de produção do lançamento da OF cadastrado na Aba Dados (CCPMBO101TAB1) . Importante Estes campos serão habilitados quando estiver selecionado "Sim" no campo Apontar Período de Paralisação de OF no programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) . Caso contrário, deverá ser apontado apenas o tempo total e o sistema irá calcular a hora /início e término.
Lançamento	Informar o código do lançamento. Importante Na inclusão de um lançamento esse campo é exibido, sugerindo o próximo código de lançamento disponível.
Motivo da Parada*	Informar o motivo da parada da máquina. Nota O cadastro dos motivos que originam as paradas das máquinas é efetuado através do programa Cadastro do Motivo de Parada (CCPGA035) .

Data Início*	<p>Informar a data início do lançamento da paralisação</p> <p>Importante A data informada não pode ser menor que a data início ou maior que a data término do lançamento da OF.</p> <p>Importante Este campo é informado somente quando o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Sim".</p> <p>Importante Este campo será a data início do lançamento da OF + o tempo de paralisação já lançado se o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Não".</p>
Hora Início*	<p>Informar a hora início do lançamento da paralisação.</p> <p>Importante A hora informada não pode ser menor que a hora início ou maior que a hora término do lançamento da OF.</p> <p>Importante Este campo é informado somente quando o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Sim".</p> <p>Importante Este campo será a data início do lançamento da OF + o tempo de paralisação já lançado se o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Não".</p>
Data Término*	<p>Informar a data término do lançamento da paralisação.</p> <p>Importante A data informada não pode ser menor que a data início ou maior que a data término do lançamento da OF.</p> <p>Importante Este campo é informado somente quando o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Sim".</p> <p>Importante Este campo será a data início do lançamento da OF + o tempo de paralisação já lançado se o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Não".</p>
Hora Término*	<p>Informar a hora término do lançamento da paralisação.</p> <p>Importante A hora informada não pode ser menor que a hora início ou maior que a hora término do lançamento da OF.</p> <p>Importante Este campo é informado somente quando o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Sim".</p> <p>Importante Este campo será a data início do lançamento da OF + o tempo de paralisação já lançado se o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Não".</p>

Tempo Total Parada	<p>Informar o tempo total de paralisação da sequência de paralisação do lançamento da OF.</p> <p>Importante Quando o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) for "Sim". O tempo total de parada será calculado conforme o período lançado nos campos Data Início, Hora Início e Data Término, Hora Término.</p> <p>Importante Este campo é informado somente quando o campo Apontar Período de Paralisação de OF do programa Configuração de Paralisações (CCPGA228) "Não".</p>
Máquinas da Paralisação	<p>Informar o código das máquinas que paralisaram.</p> <p>Importante Esse campo apenas é solicitado caso o campo Máquinas Param no programa Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070) for Sim e se o lançamento da OF possuir linha.</p>
Observação	Informar as observações da paralisação.
Botão	Descrição
Salvar	<p>Ao acionar este botão, o sistema salva os dados.</p> <p>Nota Se for informada a máquina no lançamento da OF o centro de custo da paralisação será buscado do cadastro da máquina do programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010), se for informada a linha no lançamento da OF o centro de custo da paralisação será buscado do cadastro da linha do programa Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070).</p>
Excluir	Permite excluir os dados informados na tela.
Cancelar	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não